Stadtritter One Notfallschalter

Sichtbarer Funk-Notfallknopf für Überfall-, Brand- oder medizinischen Alarm



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Notfallschalter ist ein großer, gut sichtbarer Alarmknopf. Er wird zentral im Raum platziert, sodass ihn jede anwesende Person erreichen kann. Je nach Einstellung löst er einen Überfall-, Brand- oder medizinischen Alarm aus.

Die Zentrale meldet den Notfall bei gebuchter Aufschaltung an die Notruf- und Serviceleitstelle. Diese bearbeitet die Meldung nach dem hinterlegten Maßnahmenplan und informiert je nach Vereinbarung Kontaktpersonen, Interventionspartner oder zuständige Stellen.

868,35 MHz	IP X6	CR123A	Klett/Pad
Funkübertragung	Spritzwasserschutz	Lithium-Batterie	Befestigung

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Notfallschalter mit Alarmknopf
Maße	8,5 x 8,5 x 3,5 cm
Detektionsverfahren	Alarmknopf
Status- und Batterieanzeige	Ja, in der Zentrale
Sabotageüberwachung	Nein
Funkfrequenz	868,35 MHz
Funkleistung	max. 10 mW (10 dBm)

Modulation	FM
Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie CR123A
Schutzart	IP X6, spritzwassergeschützt
Betriebstemperatur	-10 bis +45 °C
Befestigung	Klettband oder rutschfestes Pad
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Notfallschalter
- Batterie
- Klettband
- Rutschfestes Pad
- Handbuch

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät

Hinweis: Die Alarmart (Überfall, Brand, medizinischer Alarm) wird in der Zentrale festgelegt. Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.