Stadtritter One Panic Button

Kompakter Funk-Überfallknopf, fest montiert oder griffbereit getragen



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Panic Button ist ein kleiner Überfallknopf. Wird er mindestens drei Sekunden gedrückt, löst die Zentrale einen Alarm aus, unabhängig davon, ob die Anlage scharf, unscharf oder im Home-Modus ist.

Der Knopf wird in Aufenthalts- und Schlafräumen oder im Gewerbe etwa am Tresen montiert oder griffbereit getragen. Bei gebuchter Aufschaltung geht die Meldung an die Notruf- und Serviceleitstelle; der weitere Ablauf folgt dem vereinbarten Maßnahmenplan.

3 Sek.	ca. 3 Jahre	868 MHz	Innen
Drücken löst Alarm aus	Batterielebensdauer	Funkübertragung	Montagebereich

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Überfallknopf
Maße	ca. 70 x 40 x 15 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 0,04 kg inkl. Batterie
Auslösung	Knopf mindestens 3 Sekunden drücken; Stoppen durch mindestens 10 Sekunden Drücken
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10 mW (10 dBm)

Modulation	FM
Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	3 V Lithium-Knopfzelle CR2032, 240 mAh
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre
Befestigung	Verschrauben oder Klebeband
Montageort	alle Innenräume; tragbar im Funkbereich der Zentrale
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Panic Button
- 3 V Lithium-Knopfzelle CR2032, 240 mAh
- Handbuch

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät

Hinweis: Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen. Zum Batteriewechsel einen schmalen Schlitzschraubendreher verwenden.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.