Stadtritter One Drahtloser Sensoreingang (neunfach)

Funkmodul mit neun Eingängen für potentialfreie Schaltkontakte



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der neunfache drahtlose Sensoreingang bindet bis zu neun vorhandene drahtgebundene Schaltkontakte per Funk an die Stadtritter One Zentrale an, zum Beispiel Fenster- und Türkontakte, Bewegungsmelder, Zugangskontrollen, Lichtschranken oder Riegelkontakte.

Das Modul wird über ein 12-V-Netzteil versorgt und besitzt einen Notstromakku. Wird ein angeschlossener Kontakt geöffnet oder geschlossen, meldet der Sensoreingang das an die Zentrale; bei gebuchter Aufschaltung geht die Meldung an die Notruf- und Serviceleitstelle.

9	868 MHz	12 V	ca. 72 h
Eingänge	Funkübertragung	Netzteilbetrieb	Notstromakku

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Sensoreingang, neun Eingänge (Z1 bis Z9)
Maße	105 x 30 x 163 mm (L x B x H)
Eingänge	potentialfreie Kontakte; je Leitung ein Widerstand 1 bis 10 kOhm (im Lieferumfang)
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt, mit Anzeige in der Zentrale
Statusüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10 mW (10 dBm)
Modulation	FM

Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	Netzteil 12 V, 1 A (nicht im Lieferumfang)
Notstrom	Akku für ca. 72 Stunden
Stromausgang	12 V, 100 mA
Befestigung	Verschrauben oder Kleben
Montageort	beliebig, nur Innenbereich
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Drahtloser Sensoreingang (neunfach)
- Widerstände für die Eingangsleitungen
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät
- Drahtgebundene Melder und Kontakte anderer Systeme

Hinweis: Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.