Stadtritter One Drahtloser Sensoreingang

Funkmodul mit einem Eingang für potentialfreie Schaltkontakte



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der drahtlose Sensoreingang bindet vorhandene Schaltkontakte per Funk an die Stadtritter One Zentrale an, etwa Bewegungsmelder, Rauchmelder, Lichtschranken oder Schalter anderer Systeme. Wird ein angeschlossener potentialfreier Kontakt geöffnet oder geschlossen, meldet der Sensoreingang das an die Zentrale.

Die Funktion des Eingangs (zum Beispiel Öffnungsmelder, Bewegungsmelder, Rauchmelder oder Panic Button) wird per DIP-Schalter festgelegt, ebenso Ruhe- oder Arbeitsstromkontakt. Ist ein Alarmereignis hinterlegt, löst die Zentrale aus und gibt die Meldung bei gebuchter Aufschaltung an die Notruf- und Serviceleitstelle weiter.

868 MHz	ca. 2,8 Jahre	Sabotage	Innen
Funkübertragung	Batterielebensdauer	wird erkannt	Montagebereich

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Sensoreingang, ein Eingang
Maße	22 x 32 x 107 mm (L x B x H)
Gewicht	0,03 kg
Eingang	potentialfreier Kontakt, Ruhe- oder Arbeitsstrom (NC/NO) per DIP-Schalter
Leitungswiderstand	max. 30 Ohm
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt, mit Anzeige in der Zentrale
Statusüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Funkfrequenz	868,6625 MHz

Funkleistung	max. 10 mW (10 dBm)
Modulation	FM
Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	1 x 1/2 AA Lithium-Batterie 3,6 V
Batterielebensdauer	ca. 2,8 Jahre
Befestigung	Verschrauben oder Kleben
Montageort	beliebig, nur Innenbereich
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Drahtloser Sensoreingang
- 1/2 AA Lithium-Batterie 3,6 V
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät
- Fremdgeräte mit potentialfreiem Schaltkontakt

Hinweis: Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen. Angeschlossene Kontakte müssen potentialfrei sein.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.