Stadtritter One Bewegungsmelder mit Kamera

Funk-PIR-Bewegungsmelder mit integrierter Kamera für die Stadtritter One Zentrale



GERÄTEBESCHREIBUNG

Der Stadtritter One Bewegungsmelder mit Kamera ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit eingebauter Kamera. Erkennt der Sensor bei scharf geschalteter Anlage eine Bewegung, meldet er diese an die Zentrale und überträgt zusätzlich Bilder, die in der Zentrale gespeichert werden.

Dank der eingebauten Infrarot-LED liefert die Kamera auch bei Dunkelheit Bilder. Bei ausreichender Bildqualität und funktionierender Übertragung können die Aufnahmen die Alarmbewertung durch die Notruf- und Serviceleitstelle unterstützen; eine eindeutige Identifikation ist nicht in jedem Fall möglich.

2,4 GHz	640 x 480	IR-LED	Innen
Funkübertragung	Bildauflösung (Pixel)	Nachtsicht	Montagebereich

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Funk-Bewegungsmelder mit integrierter Kamera
Maße	120 x 72 x 52,1 mm (H x B x T)
Gewicht	0,13 kg (ohne Batterien)
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis ca. 11 m (bei 1,9 m Montagehöhe), Sensortyp PIR
Kamerabilder	640 x 480 oder 320 x 240 Pixel
Nachtsicht	Ja, mit Infrarot-LED
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Statusüberwachung	Ja, mit Anzeige in der Zentrale
Funkfrequenz	2,4 GHz

Funkleistung	max. 100 mW (20 dBm)
Modulation	FM
Sendereichweite	ca. 30 bis 100 m, je nach örtlichen Gegebenheiten
Spannungsversorgung	3 x Lithium-Batterie CR123
Batterielebensdauer	ca. 1,5 Jahre
Befestigung	Verschrauben, in 1,8 bis 2,0 m Höhe
Montageort	Wände und Ecken, nur Innenbereich
Richtlinienkonformität	CE, FCC, RoHS

LIEFERUMFANG

- Bewegungsmelder mit Kamera
- 3 Batterien CR123
- Eckhalterung
- Handbuch

KOMPATIBILITÄT

- Stadtritter One Zentrale
- Vorgängerzentrale EESec2
- Anlernen über das Menü der Zentrale per Anlern-Knopf am Gerät

Hinweis: Funksignal am Montageort vor der festen Montage mit dem Reichweitentest der Zentrale prüfen. Der Melder ist nicht tierimmun.

Fragen zum Gerät oder zur Aufschaltung? Stadtritter meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen. Die Leitstelle ist rund um die Uhr für Sie da: 0331 704444-00

Die Notruf- und Serviceleitstelle ist VdS-zertifiziert nach VdS 3138, Standort Potsdam-Babelsberg.